

风琴折

成型尺寸90*65mm

材质：128g双铜双面印刷，单色印刷

封面

HA VIT MS65WB РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ МЫШИ	Параметры продукта Соединение: трехрежимное Беспроводная технология: 2,4 ГГц+BT5.0+BT5.0 Беспроводное расстояние: 10 м Размер продукта: 102*64*35 мм Количество кнопок: 6 DPI: 1000-1200-1600DPI Срок службы кнопок: 3 000 000 нажатий Длина кабеля: 0,6 м (Type-C) Литиевая батарея: 500 мАч Вес продукта: 76 г Левая и правая кнопка отключения звука. Материал: ABS 01	Обзор 1. Левая кнопка 2. Правая кнопка 3. Колесо прокрутки 4. DPI 5. Кнопка «Вперед» 6. Кнопка назад 7. Индикатор зарядки 8. Подсветка 9. Порт зарядки 10. Кнопка переключения режимов 11. Индикатор 12. Выключатель 02	Настройка беспроводной мыши - 2.4 ГГц 1. Поверните переключатель в положение ВКЛ. 2. Вынимаем ресивер 4. Вставьте в USB-интерфейс компьютера. Примечание. Литиевая аккумуляторная батарея (можно использовать только для зарядки, а не в качестве кабеля для передачи данных). 03	Настройка беспроводной мыши - Bluetooth Windows system(take windows 8 as an example) 1. Нажмите нижнюю кнопку режима, зеленый индикатор начнет мигать, нажмите и удерживайте кнопку режима в течение 3 секунд, зеленый индикатор быстро мигнет, мышь перейдет в состояние сопряжения. 2. Нажмите «Устройство Bluetooth» на компьютере. 3. Нажмите «Добавление или удаление устройств Bluetooth». 04	HA VIT
--	--	--	--	---	-------------------

封底

产品名称：	MS65WB说明书
材 质：	128g双铜
折 法：	风琴折
尺 寸：	90*65(mm)
设 计 人：	设计部——陈辉
定稿日期：	2023.9.13

4. Bluetooth выполнит поиск и найдет «MS65WB-1», нажмите «Сопряжение». 5. «MS65WB-1» «подключен» и готов к использованию. 6. Снова нажмите нижнюю кнопку режима, синий индикатор начнет мигать, нажмите и удерживайте кнопку режима в течение 3 секунд, синий индикатор быстро мигнет.	7. Нажмите «Устройство Bluetooth» на компьютере. 8. Нажмите «Добавление или удаление устройств Bluetooth». 9. Bluetooth выполнит поиск и найдет «MS65WB-2», нажмите «Соответствие». 10. «MS65WB-2» «подключен» и готов к использованию. 05 06	Настройка беспроводной мыши - Mac OS 1. Пожалуйста, выполните шаги установки режима Bluetooth (1) перед сопоставлением. 2. Нажмите «Настройки системы» на компьютере Mac. 3. Нажмите «Bluetooth» в «Настройках системы». 4. Bluetooth выполнит поиск и найдет «MS65WB-1/MS65WB-2», нажмите «Сопряжение», после чего мышь будет готова к использованию. 07	Три режима переключения 1. Когда мышь находится в режиме 2.4G, нажмите кнопку переключения режима, индикатор загорится зеленым, что означает, что мышь переключилась в режим Bluetooth-1, затем нажмите кнопку переключения режима, индикатор загорится синим. это означает, что мышь перешла в режим Bluetooth-2. 2. После успешного подключения к мыши устройства Bluetooth и устройства 2.4 ГГц нажмите кнопку переключения режимов внизу, чтобы переключиться между тремя режимами. Если соединение не удалось, попробуйте выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что мышь и устройство включены; 2. Убедитесь, что мышь имеет достаточную мощность; 3. Перезагрузите устройство и используйте кнопку переключения режимов в нижней части мыши, чтобы войти в правильный режим; 4. Отрегулируйте расстояние между мышью и устройством; 5. Попробуйте использовать эту мышь на разных устройствах; 6. Проконсультируйтесь с продавцом или производителем... 08	Советы: Если беспроводная мышь не используется в течение длительного времени, она автоматически перейдет в спящий режим. При повторном использовании нажмите левую кнопку, чтобы активировать его. Комплектация: Мышь - 1 шт. Тип кабеля - 1 шт. Инструкция - 1 шт. Импортер: ООО «Орион» 143002, Россия, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 806, 2 этаж, комната 2136 Гарантийный срок: 1 год Претензии и любые другие запросы havit01@havitcom.cn www.havitsmart.com EAC 09
--	---	---	---	--