



Механическая игровая клавиатура
Механикалық ойын пернетақтасы

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °С. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/

Проводной режим:

1. Достаньте клавиатуру из коробки и переведите ползунок переключателя режимов в положение «Wired»
2. Подключите Type-C разъем кабеля к клавиатуре, USB разъем к вашему компьютеру
3. На LCD экране появится надпись «Успешное соединение», клавиатура подключена к компьютеру

1. Дстаньте клавиатуру из коробки и переведите ползунок переключателя режимов в положение подключения по Bluetooth «BT»
2. Прокрутите ручку регулиции, чтобы выбрать любой из каналов BT (BT1/BT2/BT3)
3. Появится всплывающее окно «обнаружено новое устройство Zero7 5.0» и нажмите «Подключиться».
4. На экране отобразится сообщение «Успешное подключение», а RGB подсветка клавиатуры будет включена – клавиатура подключена к компьютеру

1. Достаньте 2.4G передатчик из гнезда и вставьте в разъем вашего компьютера
2. На LCD экране появится подключенное устройство
3. Клавиатура подключена к устройству

Примечание: Для передачи данных поддерживается только подключение в проводном режиме. Для других функций

1. Умный LCD экран
2. Шильдик
3. Типе-С: для зарядки и работы в проводном режиме
4. Гнездо хранения 2.4G передатчика. Оснащен магнитной крышкой
5. HUB
6. Светодиодная полоса THUNDERBOT на передней панели. Степень подсветки и эффект RGB можно регулировать сочетанием клавиш FN+Правый Alt
7. Ручка управления
8. Тумблер переключения режимов работы:
 - Bluetooth/USB
 - 2.4G/USB
 - 2.4G

Режим работы мультимедиа: установлен по умолчанию.

Включите клавиатуру и войдите в основное меню экрана. Для регулировки громкости, прокрутите ручку управление в нужном направлении. Чтобы перейти в беззвучный режим, нажмите на ручку. Нажмите еще раз, чтобы включить звук.

- В режиме главного меню:
 - нажмите на ручку управления, не прокручивая ее. Поверните ее так, чтобы выбрать интересующую вас функцию экрана. Нажмите, чтобы подтвердить выбор. Чтобы вернуться в основное меню, нажмите на ручку управления 2 раза.



- Защита от пыли
- Кейкалов пен свитчейге арналган тарткыштар 2в1 – 1 шт
- Запасные свиччи – 2 шт.
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Системная поддержка: Windows XP/ Vist a/ Win7 / Win8 / Win10 , Win 11, драйвер кәжет емес.

Сымды режимі:

1. Пернетақтың қораптан шығарып, режим ауыстырып-қосқышын «Сымды» күйіне жылжытыңыз.
2. Туре-С кабель қосқышын пернетақтаға, USB қосқышын компьютерге қосыңыз
3. СКД экранында «Сәтті қосылым» пайда болады, пернетақта компьютерге қосылған

1. Bluetooth «BT» арқылы басқару режимін орнатуды және периведителді жоюды
2. BT арналарының (BT1/BT2/BT3) кез келгенін таңдау үшін басқару тетігін бұраңыз.
3. «жана Zero75 5.0 құрылғысы анықталды» қалқымағы терезе пайда болады және «Қосылу» түймесін басыңыз.
4. Экранда «Сәтті қосылым» хабары көрсетіледі және пернетақта-ның RGB артқы жарығы қосылады - пернетақта компьютерге қосылған

1. 2.4G тартқышын розеткадан шығарып, оны компьютердің қосқышына салыңыз
2. Қосылған құрылғы СКД экранында пайда болады
3. Пернетақта құрылғыға қосылған

Ескерте: Деректерді тасымалдау үшін тек сымды режим қосылуына қолдау көрсетілді. Басқа функциялар үшін сымды қосылу құрылғыны зарядтау режимін қолдайды.

1. Құрылғының корпусын алып тастауға сыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
2. Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареяны бар құралды 15°C және 25°C ара-лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйым-дылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартыда. Шамадан тыс қызық/салқындалу құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
3. Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

- Клавиатура Thunderobot Zero 75 Orange
- USB-Түре-С қабы
- 2,4G передатчик

☒ Регулювання освітлення ☐ Секундомер ☐ Процент заряду ☐ GIF	☐ Регулювання освітлення ☒ Секундомер ☐ Процент заряду ☐ GIF	☐ Регулювання освітлення ☐ Секундомер ☒ Процент заряду ☐ GIF	☐ Регулювання освітлення ☐ Секундомер ☐ Процент заряду ☒ GIF
--	--	--	--

[illegible]

```

graph LR
    A[Подсветка клавиатуры  
Подсветка мыши  
Светодиод  
Изменить режим] --> B[Адаптер-1]
    B <-->|Воспримчивость 1с| D[Устройство]
    B --> C[Клавиатура]
  
```

Настройки клавиатуры (для Windows) :

- Функциональные мультимедийные кнопки (FN+F1...F12)
- Кнопка FN+INS - выбор режима RGB подсветки клавиш.
- FN + правый ALT – настройка подсветки логотипа на корпусе
- Кнопка WIN (блокируется нажатием FN+Win)
- FN + стрелки – Настройка скорости и интенсивности LED подсветки

- Функциональные мультимедийные кнопки (FN+F1.....F12)
- Кнопка FN+INS - выбор режима RGB подсветки клавиш.
- FN + правый ALT – настройка подсветки логотипа на корпусе
- Кнопка WIN (блокируется нажатием FN+Win)
- FN + стрелки – Настройка скорости и интенсивности LED подсветки

- FN+A: OC Mac
- FN+W: OC Windows

одновременно. При подключении к ОС Windows и при последующем подключении к ОС Mac, нажмите сочетание клавиш FN+A для того, чтобы клавиатура перешла в режим работы Mac

Используйте сочетание клавиш FN+INS для переключения между 10 режимов подсветки:

Пламя	Вращение
Отклик-эффект	Дыхание
Спираль	Радуга
Статический эффект	Пульсация
Волна	Звездное

Спящий режим:
Без использования клавиатура перейдет в интерфейс отображения времени на LCD экране через 2 минуты.
Через 10 минут яркость подсветки уменьшится до третьего уровня

Мас режиміне ауысу үшін Fn+A пернелер тіркесімін басыңыз. Мультимедиялық түймелері бар пернелер тіркесімдері (Fn+F1...F12) Windows жүйесіне ұқсас Fn+Esc пернелерін 3 секунд басы пернетақта параметрлерін зауыттық параметрлерге қайтарады

FN+A: OC Mac
FN+W: OC Windows

скерте: Интернеттің бір уақытта екі операциялық жүйеге қосылуы мүмкін. Windows операциялық жүйесіне қосылғанда және одан кейін Mac OS жүйесіне қосылған кезде пернетақты Mac жұмыс режиміне ауыстыру үшін FN+A пернелер тіркесімін басыңыз.

0 жарық әсерлері арасында ауысу үшін FN+INS пернелері
 ркесімін пайдаланыңыз.

аалын	Аиналу
ауап-әсер	Әрқашан қосұлы
спираль	Тыныс алу
гитикалық әсер	Ripple
олқын	Жұлдызды аспан

жық режимі: Пайдаланусыз пернетақта 2 минуттан кейін LCD экранындағы уақытты көрсету интерфейсіне енеді. 10 минуттан кейін артқы жарықтың жарықтығы үшінші деңгейге дейін төмендейді.

Формат: 81 клавиша
 Тип подключения: 2.4G,
 Bluetooth, USB
 Переключатели: Wood

Усилие нажатия: 43 гр.
 Питание: 5В, 700 мА (от USB)
 Габариты: 336*154*41мм ± 10
 мм Вес: 985 ± 56 гр.



Наготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Иготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация/импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский
бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.Тел.:
8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrus-
sia.ru

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/
импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000,
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық
даңғылы, 210 ғимарат.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210. Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz

Тел.: 8-800-070-01-29, эл.почтаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

«Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сондай-ақ, өндіріс, тұтынушылық қосалқы бөлшектерін пайдалануда еңес береміз. Егер сіздердің қызметіңізге қажетті техникадағы ақаулары туындаса, алдымен «Ақаулар-жолы» жөніндегі телефонды оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таппасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгіріңіз: 8-800-070-01-29 (PK) www.haier-europe.com сайттайына сіз қызмет көрсетуге өтініц берсеңіз, біз сізге қажетті ақпаратты тез арада береміз. Егер сіздердің ақауыңыз алдында алаңдур аласыз және жергілікті қызметкерлер сұрақтарға жауап таба аласыз, біз сізге қажетті қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе түбіртек-тен табуға болады:

Сериялық нөмірі _____
Атылған күні _____

ондақай, келіпінді пен сату туралы құжаттардың баржоғын тең оңайсы. Маңызды: аспапта серіктестің немірліні болмауы өндірушінің аспапты сәйкестендірудің және нәтижесінде келіпінді қызметін өрсетуді мүмкін еме етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші ақпараттықшарын алғаш тастауы тиым салу Зауыттық тактай шалардың алмауы келіпінді міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ал ескертусі өзгерістері келіпіндіні білдіреді. Өндіруші қосымша ескертусі бұйымның құрастырушымы мен жынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Өндіруші, өндіруші елі, өндіру күні және келіпінді березімі қаптамада көрсетілген. Құрылығы қолданбас бұрын осы айдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны қолдана алмақта анықтама үшін сақтаңыз. Өндіруші: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd. Room 5401, Haier Brand Building, Haier Overseas Park Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Қазақстан Республикасындағы у кілеті үйімі, импорттаушы: «Haier Мидл Эйлз» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Медеу даңғылы, 210 аймақ. Тел.: 8-800-070-01-29, лп.паштаны: support-kz@haieronline.kz

Қытайда жасалған