

HAVIT

W320

Беспроводное зарядное
устройство с будильником и
подсветкой



Руководство пользователя

Комплектация

Беспроводное зарядное устройство - 1 шт.

Зарядный USB-C кабель - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Элементы управления



Эксплуатация

Подключение питания

1. Возьмите зарядный кабель из комплекта. Подключите USB-A разъем кабеля к адаптеру питания, а USB-C разъем к зарядному порту устройства.
2. После того, как все индикаторы загорятся, устройство перейдет в режим ожидания.

Беспроводная зарядка

Поместите ваш телефон на площадку для беспроводной зарядки.

Максимальная выходная мощность зарядного устройства составляет 15 Вт. Синий светодиодный индикатор показывает текущий статус зарядного устройства:

Питание подключено - мигает один раз.

Режим ожидания - не светится.

Идет зарядка телефона - светится.

Зарядка завершена - не светится.

Установлен посторонний объект - мигает без остановки.

Установка времени

Для того, чтобы переключиться между 12 и 24-часовым режимом отображения дважды нажмите кнопку будильника. В 12-часовом режиме индикатор AM/PM будет отображать текущую половину дня.

Чтобы установить время:

1. Нажмите кнопку будильника один раз для настройки минут. Настройка осуществляется путем нажатия кнопок «+» и «-».
2. После установки минут нажмите кнопку будильника еще раз, чтобы установить часы. Настройка осуществляется путем нажатия кнопок «+» и «-».
3. Нажмите кнопку будильника еще раз, чтобы завершить настройку.

Чтобы установить будильник:

1. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «+», чтобы включить / выключить «Будильник 1». Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «-», чтобы включить / выключить «Будильник 2». При включенном будильнике светится соответствующий индикатор.
2. При активном будильнике зажмите кнопку будильника на 3 секунды, чтобы настроить минуты. Настройка осуществляется путем нажатия кнопок «+» и «-».
3. После настройки минут нажмите кнопку будильника один раз, чтобы перейти к настройке часов. Настройка осуществляется путем нажатия кнопок «+» и «-».
4. Нажмите кнопку будильника еще раз, чтобы завершить настройку.

Отключение сигнала будильника

Сигнал будильника звучит 3 минуты, а затем автоматически отключается. Чтобы отключить сигнал раньше, нажмите и удерживайте кнопку «+» в течение 3 секунд. На следующий день сигнал прозвучит в установленное время.

Режим отложенного сигнала будильника

Во время звучания сигнала будильника нажмите любую кнопку, чтобы отложить звучание. Сигнал прозвучит спустя 5 минут. Вы можете отложить звучание до 3 раз.

Во время работы данного режима кнопка будильника неактивна. Если вы хотите отключить режим отложенного сигнала, нажмите и удерживайте кнопку «+» в течение 3 секунд для «Будильник 1» и кнопку «—» для «Будильник 2».

Установка яркости дисплея

Всего доступны 4 режима яркости: минимальный, средний, яркий и без яркости.

Яркость регулируется путем нажатия кнопок «+» и «—». Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить яркость или кнопку «—», чтобы уменьшить.

По умолчанию стоит максимальный уровень яркости.

Установка подсветки

Всего доступно 9 цветовых режимов: белый, разноцветный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Нажимайте кнопку подсветки для переключения между цветовыми режимами.

1. Нажмите один раз, чтобы установить белый цвет.
2. Нажмите еще раз, чтобы перейти в разноцветный режим. Цвета будут меняться в следующем порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.
3. Нажмите еще раз, чтобы перейти в режим одного цвета.
4. Нажмите кнопку подсветки еще раз, чтобы зафиксировать цвет.
5. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отключить подсветку.

По умолчанию стоит белый цвет подсветки.

Обратите внимание!

Батарея, установленная в устройстве, предназначена для сохранения настроек времени. При отключении питания устройство работать не будет.

Технические характеристики

Материал корпуса: ABS

Входное напряжение: 5 В / 2 А, 9 В / 2,5 А, 12 В / 2 А

Выходная мощность: 15 Вт (совместимо с 10 Вт, 7,5 Вт, 5 Вт)

Выходная мощность USB: 5 В / 1 А (макс.)

КПД: 73%

Макс. расстояние: ≤ 8 мм

Частота: 110 - 205 кГц

Размеры: 10,5 x 10,5 x 10 см

Вес: 210 г

Рабочая температура: 0 - 40°C

Относительная влажность: 20 — 80%

Внимание:

Для того, чтобы одновременно работали все функции устройства (будильник, беспроводная зарядка, подсветка, USB) необходимо использовать адаптеры питания, поддерживающие технологию QC3.0 или PD. При использовании стандартного адаптера питания 5 В / 2А будут доступны только функции будильника и беспроводной зарядки.

Меры предосторожности

1. Не разбирайте устройство.
2. Не используйте устройство вблизи воды или источников, генерирующих тепло.
3. Не ставьте на устройство емкости с жидкостью.
4. Не используйте устройство в условиях повышенной влажности.
5. Не ставьте на устройство и не храните в непосредственной близости от него магнитные карты (банковские карты, пропуска и любые карты с магнитной лентой) во избежание их размагничивания.
6. Держите устройство на расстоянии не менее 20 см от медицинских приборов (кардиостимуляторы и т.д.) во избежание появления нежелательных помех.
7. Держите устройство вдали от детей.
8. Перед чисткой устройства убедитесь, что оно отключено от электросети.