

Гирлянда с патронами E27

Артикул: DSL-002

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Camelion®

Гирлянда Camelion DSL-002 предназначена для декоративной подсветки фасадов, витрин, дверных и оконных проемов, оформления перил, колонн. Гирлянда может использоваться как снаружи помещений, так и внутри.

Технические характеристики:

- Напряжение питания: 220-240В, 50Гц
- Цоколи: E27 - 10 шт. (лампы в комплект не входят)
- Длина гирлянды: 5 метров
- Типы применяемых ламп: лампа накаливания; светодиодная лампа.
- Максимальная мощность нагрузки: 1350Вт (*)
- Сечение кабеля: 2*0,75 мм²
- Материал изоляции провода: каучук
- Расстояние между патронами: 50 см
- Температура эксплуатации: -25...+40°C
- Степень защиты от внешних воздействий: IP54
- Класс электрозащиты: класс II
- Возможность группового соединения: Да
- Максимальное количество соединяемых в цепь гирлянд: до 20 комплектов (до 200 ламп)

(*) – общая максимальная нагрузка не зависит от количества гирлянд, соединяемых в цепь, так как сетевой кабель подключения всех гирлянд к бытовой электросети всего один. Общая эксплуатационная мощность не должна превышать 1350Вт!

Комплектность: гирлянда с патронами, сетевой кабель, инструкция, индивидуальная упаковка.

Правила и условия монтажа:

Монтаж одиночной гирлянды:

- о Аккуратно достаньте катушку с гирляндой и сетевой кабель из коробки.
- о Расправьте гирлянду, установите лампы в каждый патрон (обязательно).
- о Соедините сетевой кабель сначала с гирляндой, а затем с электрической розеткой 230В. Проверьте работоспособность конструкции.
- о Разместите гирлянду на украшаемом объекте и надежно закрепите её.

Монтаж нескольких гирлянд в цепь:

- о Аккуратно достаньте катушки с гирляндами и сетевые кабели из коробки.
- о Расправьте гирлянды.
- о Соедините все гирлянды друг с другом с помощью электрических разъемов. Проверьте надежность соединений.
- о Установите лампы в каждый патрон (обязательно).
- о Соедините сетевой кабель сначала с первой гирляндой, а затем с электрической розеткой 230 В. Используется только один сетевой кабель, подключаемый к первой гирлянде! Питание второй и последующих гирлянд осуществляется друг от друга.
- о Проверьте работоспособность конструкции.
- о Разместите гирлянду на украшаемом объекте и надежно закрепите её.

Подключение: не требует специального подключения

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- о Внимательно следите за исправным состоянием гирлянды (цепи гирлянд).
- о Во избежание риска возгорания и получения удара электрическим током, размещайте кабель так, чтобы не допустить повреждения изоляционного покрытия.
- о Не допускайте перегрева кабеля и перенапряжения в сети.
- о Не вынимайте гирлянду из упаковки.
- о Не нагревайте кабель гирлянды и не помещайте его рядом с сильно нагретыми предметами.
- о Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения или аналогичных причин.
- о Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.
- о Обязательно отключайте гирлянду (цепь гирлянд) от электрической сети для проведения чистки, ремонта, перемещения, монтажа/демонтажа.
- о Не давайте гирлянду детям.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготавителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы составляет не менее 36 месяцев со дня продажи изделия (или со дня изготовления, если дата продажи не отмечена). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготавителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 24 месяцев со дня выпуска [если дата продажи не отмечена в эксплуатационном документе], при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Сведения об изготавителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Джэ 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China).

Импортёр / Уполномоченная изготавителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016,

Изделие промаркировано единым знаком обращения **EAC**

Дата выпуска: _____

(Date of production)

Дата продажи: _____

(Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)