

mCube Slim 95

Compact 95W Universal Adapter

User Manual

English	Italiano	Ha pyckom
Français	Nederlands	日本語
Deutsch	Polska	中文
Español		

PACKAGE CONTENT



mCube Slim 95 mCube Slim 95 mCube Slim 95



CE FC
RICA-DO 100F SEC 15, 21 F

WWW.MYINNERGIE.COM

All right reserved. Innergie is under trademark registration process.
All other trademarks are properties of their respective owners.
The product is protected by US patent 5,990,776; 6,967,553; 6,980,074.

Важная информация по технике безопасности

⚠ Предупреждение!

Данное руководство по технике безопасности поможет Вам использовать адаптер питания Inpегде без риска для Вашей личной безопасности, а также поможет предотвратить опасность пожара, поражения электрическим током или травм.

- Всегда строго придерживайтесь всех инструкций и предостережений.
- Перед началом использования адаптера внимательно прочитайте все инструкции в данном руководстве по эксплуатации.
- Не открывайте корпус прибора, так как внутри нет обслуживаемых деталей.
- Ваш адаптер должен подключаться только с помощью кабелей и переходников, одобренных к использованию компанией Inpегде. Подключение Вашего адаптера с помощью кабелей и переходников, не одобренных к использованию компанией Inpегде, может привести к серьезным или даже смертельным повреждениям, или нанести ущерб имуществу.
- Не используйте адаптер питания вблизи источников тепла, вентиляции или под прямыми солнечными лучами на протяжении длительного времени. Используйте адаптер в помещении при температуре от 0°C до 35°C (32° – 95° по Фаренгейту)
- Не накрывайте адаптер бумагой или другими материалами, которые могут препятствовать его охлаждению.
- Для предотвращения травм и/или повреждения имущества отсоединяйте входной кабель питания от адаптера, когда он не используется.
- Не оставляйте работающий адаптер без присмотра.
- В нормальном режиме работы адаптер может нагреваться. Осторожно обращайтесь с адаптером во время его работы и сразу по ее окончании.
- Во время использования адаптера периодически проверяйте, прочно ли подсоединены входные и выходные кабели. При ослабленном соединении кабелей питания может выработаться тепло и повредить адаптер.
- Не используйте адаптер во влажной среде, например, возле раковин, ванн и бассейнов.
- Перед использованием адаптера проверьте прибор, который хотите зарядить, на потребляемую мощность. Зарядка при неправильном напряжении или мощности может повредить Ваш прибор.

Гарантийные обязательства и ограничения

Мы гарантируем отсутствие в приборе дефектов материала или исполнения, а также, как указано в данном руководстве по эксплуатации, предоставляем 2 года гарантии с даты покупки при условии нормального режима эксплуатации. В течение данного периода времени можно заменить или отремонтировать неисправное устройство по гарантии. Чтобы получить еще один год гарантийного обслуживания, посетите наш веб-сайт <http://www.inpегде.com> и зарегистрируйте ваш адаптер.

Гарантия не покрывает ущерб, возникшего вследствие случайного повреждения, износа оборудования, утери или несоблюдения инструкций по технической эксплуатации. Согласно закону объем ответственности компании Inpегде ограничивается заменой неисправного прибора.

инструкция

English	на русском
Français	日本語
Deutsch	中文
Español	

mCube Slim 95

Компактный универсальный адаптер 95W

Порядок подключения адаптера

Предупреждение: перед использованием адаптера ознакомьтесь с «Важной информацией о безопасности», приведенной в отдельном документе, и неукоснительно следуйте инструкциям.

Проверьте требования к напряжению питания ноутбука

Требования к напряжению питания ноутбука можно выяснить одним из следующих способов:

Способ 1: посмотрите на наклейку на нижней стороне ноутбука.

МОДЕЛЬ №: CL32
ПИТАНИЕ: --- 19В 3.42А

Напряжение = 19 Вольт

Способ 2: посмотрите на наклейку на нижней стороне оригинального адаптера ноутбука.

ВХОД: 100-240 В ~ 1.6 А (1.6 А) 50-60 Гц
WYJSCIE: 19В --- 3.42А (3.42А)

Напряжение = 19 Вольт

Предупреждение: данный адаптер обеспечивает выходное напряжение в диапазоне от 18 до 21 Вольт. Использование данного адаптера для зарядки ноутбуков с напряжением питания вне диапазона 18-21 Вольт может повредить ноутбук. Данный адаптер не поддерживает ноутбуки с напряжением питания 14-16 В и 24 В.

Выберите переходник, соответствующий ноутбуку

Для определения переходника, соответствующего ноутбуку, см. таблицу ниже. После выбора переходника выполните операции по подключению адаптера, приведенные на следующей странице.

Для некоторых моделей ноутбуков рекомендуется опробовать более одного переходника, как указано в таблице ниже.

Производитель	Наконечник
Acer	A, G
Asus	A, B
Dell	C, G
Fujitsu Siemens	A, E
Gateway	A, G
HP / Compaq	A, B, F, I
IBM Lenovo	A, D
LG	A
MSI	A
Panasonic	A, E
Samsung	J
Sony	E
Toshiba	A, H

После выбора нужного переходника подключите его к выходному кабелю ноутбука, как показано ниже.

Предупреждение: следуйте приведенным ниже указаниям, чтобы подключить переходник ноутбука с правильной поллярностью.

- Правильно соедините переходник ноутбука с выходным кабелем постоянного напряжения, не вставляйте и не извлекайте переходник с большим усилием.
- Совместите знаки полярности (+/-) на выходном кабеле постоянного напряжения с соответствующими знаками на переходнике ноутбука.

Программа бесплатного предоставления переходников

Если все переходники, входящие в стандартный комплект поставки, окажутся несовместимыми с вашим ноутбуком, сообщите нам об этом по адресу support@lilly@putnergie.com. Мы предоставим вам переходник бесплатно; вам останется только оплатить доставку.

Подключите к ноутбуку

- После подключения соответствующего переходника к выходному кабелю постоянного напряжения вставьте переходник в ноутбук. **1**

Подключите адаптер к настенной розетке (переменного тока)

Адаптер можно подключить к настенной розетке переменного тока в доме/офисе, в некоторых самолетах или где-либо, где имеется источник напряжения 100-240 В, 50-60 Гц. Выполните следующие операции:

- Вставьте кабель подвода переменного тока во входной разъем адаптера. **2**
 - Вставьте второй конец кабеля подвода переменного тока в настенную розетку. **3**
- При правильном подключении и запитке адаптера загорается светодиодный индикатор.

Зарядка портативных устройств с портом USB

Существует возможность зарядки мобильных телефонов, mp3-плееров, игровых приставок и других портативных устройств через кабели зарядки USB.

Для зарядки портативных устройств через USB-порт необходимо иметь совместимые USB-кабели и USB-переходники, которые поставляются отдельно.

- Вставьте конец кабеля со стандартным USB-разъемом в выходной порт USB адаптера. **5**
- Вставьте второй конец USB-кабеля с соответствующим переходником в портативное устройство. **4**

Примечание:

- для зарядки мобильных телефонов Nokia необходимо иметь USB-кабель, разработанный специально для Nokia, с выходным напряжением 6 В.
- USB-кабель продается отдельно.

Одновременная зарядка ноутбука и портативного устройства (fig. A)

Выполните вышеуказанные инструкции для подключения адаптера, подключитесь к источнику питания и заряджайте одновременно различные устройства.