

Датчик
движения
беспроводной

GAL
Модель SH-1002



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

Общая информация

Датчик движения предназначен для обнаружения движущихся объектов внутри помещений и передачи сигнала тревоги на блок управления по беспроводному каналу 433МГц.

Настройка системы

Установите батарею. Для этого отверните винт в нижней части датчика, снимите крышку и подключите батарею к колодке, соблюдая полярность. Закройте датчик и зафиксируйте крышку винтом. Переведите переключатель в положение On (Вкл).

При использовании внешнего источника питания переведите переключатель в положение Off (Выкл), а затем подключите питание DC9-12В через разъем 3,5мм.

Выберите наиболее подходящее место монтажа.

Рекомендуется устанавливать датчик на высоте примерно 2,2 метра от пола под углом 70° к его поверхности.

Закрепите кронштейн на стене с помощью прилагаемых винтов, установите на него датчик движения и выставьте нужный угол наклона.

Зарегистрируйте датчик в беспроводной системе. Для этого обратитесь к инструкции на блок управления.

Для проверки работоспособности датчика необходимо имитировать движущийся объект перед ним. При срабатывании датчика загорится красный светодиод.

Если загорается желтый светодиод, это означает, что батарея разряжена.

!Рекомендуется менять батарею один раз в 6 месяцев.

Во избежание ложных срабатываний не рекомендуется устанавливать датчик близко в направлении окна; напротив объектов с быстро меняющейся температурой (электрических и газовых обогревателей и т.д.); в зоне появления домашних животных; в местах с быстрой циркуляцией воздуха (вентиляторы, открытые окна или двери); за предметами, загораживающими сектор обзора.

Технические характеристики

Размеры, мм	115x60x47
Вес, г	110
Питание	Батарея 9В тип 6F22 (Крона) или DC9-12В от внешнего источника
Ток потребления, режим ожидания, мкА	до 25
Ток потребления, режим тревоги, мА	до 15
Рабочая температура, °С	-10...+50
Влажность, %	5-90

Рекомендуемая высота установки, м	2,2
Дальность действия, м	до 12
Угол, °	110
Частота беспроводного интерфейса, МГц	433,92
Дальность действия беспроводного интерфейса, м	до 100
Мощность передающего устройства для беспроводного интерфейса, мВт	до 10
Совместимость	Системы безопасности 433МГц, кодировка RT2262/PT2240/EV1527

Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не работает, не включается	Замените батарею
Нет связи с блоком управления	Убедитесь, что между датчиком и блоком управления нет преград для прохождения радиоволн. Для проверки поднесите датчик ближе к блоку управления Вытяните антенну для более устойчивого соединения

Меры безопасности

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.

Не допускайте попадания капель и брызг на устройство.

Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве.

Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.

Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

Гарантия

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный Сервисный центр IT ExpressTechnoService (<http://itets.ru/> тел. +7(495)973-07-06; 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.58, стр.1)

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем кассового (товарного) чека.

Гарантия не распространяется на батареи. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях

- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения
- устройство претерпело механические повреждения

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 3 года.

Импортер: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3.

Произведено в Китае (КНР)

Производитель: Шенжен Сафети Электроникс Технолоджи Ко.,Лтд

Адрес: Рум 301, А билдинг, Жанги технолоджи парк, Дафу индастриал ареа, Гуанлан таун, Баоан дистрикт, Шенжен, Гуангдонг, Китай

Manufacturer: Shenzhen Safety Electronic Technology Co.,Ltd

Address: Room 301, A building, Zhangge technology park, Dafu industrial area, Guanlan town, Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	