

# S1 Battery. Руководство пользователя.

## Использование батареи, советы и меры предосторожности:

1. Пожалуйста, выньте батарею из Trident после использования, высушите ее, держите вилку батареи и розетку Trident сухими и чистыми.
2. Запрещается менять аккумулятор под водой.
3. Не кладите Trident под воду без батареи.
4. Не помещайте аккумулятор в воду и не мочите его, если он не подключен в розетку; если разъем мокрый, очистите его от воды и высушите как можно скорее.
5. Когда есть предупреждение о низком заряде батареи, время использования осталось недолгим, пожалуйста, произведите всплытие или успеете доплыть до берега.
6. При замене батареи, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не попасть водой в розетку питания скутера и вилку аккумулятора, а также держите ее сухой и чистой.
7. В случае серьезной коррозии медного сердечника разъема батареи, пожалуйста, свяжитесь с официальным постпродажным обслуживанием компании Geneinno или официальными дилерами для получения профессиональных технических услуг.

## Обслуживание :

1. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор в течение 24 часов после каждого использования.
2. Извлеките аккумулятор и храните отдельно, когда вы не используете Trident.
3. Храните батарею в прохладном (ниже 25 °C), сухом месте. Не подвергайте аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей, влаги или высоких температур в течение длительного времени. Не подвергайте батарею воздействию острыми предметами, не ударяйте тяжелыми предметами и не подвергайте ее воздействию огня.
4. Повторно заряжайте аккумулятор каждые 6 месяцев, когда он не используется.
5. Для хранения батареи держите батарею частично разряженной при мощности от 40% до 60%. (Зарядка только в течение 45 минут от низкой мощности)
6. Пожалуйста, обратите внимание, что неправильное использование и техническое обслуживание, не следуя приведенным выше советам, приведет к сокращению срока службы батареи и мощности, а также повлияет на производительность батареи.

## Спецификация:

<b>Тип</b>	<b>Литиевая аккумуляторная батарея</b>
<b>Емкость</b>	<b>6300 мАч / 139.86 Втч</b>
<b>Номинальное напряжение</b>	<b>22.2 В</b>
<b>Максимальный ток</b>	<b>30 А</b>
<b>Зарядное напряжение</b>	<b>25.2 В</b>
<b>Время разрядки</b>	<b>1.5~2 ч</b>
<b>Размеры</b>	<b>132*78*56.5 мм</b>
<b>Вес</b>	<b>1000 г</b>
<b>Глубина</b>	<b>50 м</b>
<b>Рабочая температура</b>	<b>0~40°C</b>
<b>Соединение</b>	<b>Специальный водонепроницаемый разъем S1</b>
<b>Цикл зарядки</b>	<b>300 раз</b>

Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10. Претензии принимаются по адресу: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1

Изготовитель: Китай. Фирма изготовитель: Шенчжень Джнейнно Текнолоджи Ко. ЭлТиДи, 201-1 Билдинг эф3, ТиСиЭл, Ксилы Стрит Нанша Дистрикт, Шенчжень, Китай. Продукт сертифицирован.

Информация о документе соответствия указана на упаковке.

Срок службы 2 года. Срок гарантии на основное устройство 1 год с момента продажи, гарантия на батарею 6 мес. Условия гарантии: соблюдение условий использования. Условия использования: при температуре от +8°C до +35°C. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией. После использования утилизировать. Дата изготовления указана на упаковке.

