



**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР AMD-01**



1. H8 резервная батарея (опционально); Автоматический подсчет проходящих и количество срабатываний сигнализации; Двусторонний счетчик входящих и выходящих

2. Безопасен для человеческого организма: безопасен для людей с кардиостимуляторами, беременных женщин, магнитных дискет, записывающих лент и т.д.

3. Высокая чувствительность: может обнаруживать как черные, так и драгоценные металлы, более 20 предустановленных программ безопасности.

4. 100 частот на выбор. Работает с соседними воротами на расстоянии 40 см;



5. Два четырехзначных LED-экрана; Подсветка лицевой панели; Использование огнеупорного материала высокой плотности; Звуковая и LED сигнализация: двусторонний светодиодный индикатор легко показывает, где находится металл.

6. 18 зон обнаружения, одновременная сигнализация из нескольких зон; Регулируемая чувствительность: каждая зона имеет 20 уровней чувствительности.

Технические характеристики:

- Вес брутто: 55 кг
- Источник питания: AC 85V-264V / 47.5-60Hz; Мощность <15W
- Рабочая температура: -20°C -- +50°C
- Рабочие условия: Водонепроницаемый, может использоваться на улице

Размеры:

- Внешний размер: 2230 мм (В) x 830 мм (Ш) x 480 мм (Г)
- Внутренний размер: 2000 мм (В) x 700 мм (Ш) x 480 мм (Г)

## Комплектующие:

A. 4-значный светодиодный экран: Удобное отображение и управление.

B. 8 винтов: Простая сборка и установка.

C. Розетка: Легкое подключение обеих дверных панелей.


D. Силовой кабель: Поддержка стандартов КНР / Европы / США.

E. Интегрированная печатная плата: Интеллектуальная и стабильная работа.

F. Инфракрасный датчик: Точная проверка.

G. Резервный аккумулятор: Поддержка работы от 4 до 8 часов (опционально).

H. Подножка: Удобное крепление.



## Инструкция по установке арочного металлодетектора:

### 1. Подготовка к установке

- Выберите ровное место для установки металлодетектора.
- Убедитесь, что вокруг нет металлических предметов, которые могут помешать корректной работе устройства.

### 2. Установка устройства:

Сборка арки:

- Соедините верхнюю часть арки с боковыми стойками, используя прилагаемые крепежные элементы.
- Убедитесь, что все соединения надежно закреплены.

## Подключение питания:

- Подключите блок питания к соответствующему разъему на арке.
- Вставьте вилку блока питания в розетку.

## Резервная батарея (опционально):

- Подключите резервную батарею к соответствующему разъему на арке.

## 3. Настройка и калибровка:

### Включение:

- Включите металлодетектор с помощью кнопки питания.

### Выбор частоты:

- Выберите одну из 10 доступных частот для работы устройства, чтобы избежать помех от соседних ворот (минимальное расстояние 40 см).

### Настройка чувствительности:

- Для каждой из 18 зон установите чувствительность на нужный уровень (доступно 20 уровней чувствительности для каждой зоны).

### Тестирование:

- Пройдите через арку несколько раз, чтобы убедиться в корректной работе устройства.
- Проверьте, что звуковая и световая сигнализация срабатывает при обнаружении металлических предметов.

### Безопасность:

- Устройство безопасно для людей с кардиостимуляторами, беременных женщин, а также для магнитных дисков и записывающих лент.

### Обслуживание:

- Периодически проверяйте все соединения и крепежные элементы на надежность.
- Очистите поверхность арки от пыли и загрязнений мягкой сухой тканью.

Информацию о том, где приобрести наши другие товары и аксессуары вы можете найти на официальном сайте:



[WWW.ТУРБОСКАЙ.РФ](http://WWW.ТУРБОСКАЙ.РФ)