

Комплект поставки



1. Тестер



2. Паспорт изделия

Общие сведения (назначение)

Тестер розеток – это портативное устройство, предназначенное для проверки правильности подключения электрических розеток и безопасности их использования. Он позволяет выявлять различные проблемы в электропроводке, такие как неправильное заземление, обратная полярность, отсутствие фазы или заземления, а также обнаруживать потенциально опасные состояния, которые могут привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы необходимо ознакомиться с данным руководством и строго следовать его требованиям:

- Нельзя тестировать сеть напряжением выше 250В.
- Тестер предназначен для работы на короткий промежуток времени менее 2 минут. После этого необходимо отсоединить тестер и сделать небольшую паузу.
- Проверьте исправность тестера перед началом работы.
- При наличии следов механического повреждения не используйте тестер.
- Тестер не определяет инверсию «земли» и «нейтрали».
- Прибор проверяет работу дифференциальных устройств электрической защиты (УЗО), тестирование производится при наличии напряжения. Поэтому перед тестированием следует убедиться в том, что все бытовые приборы и оборудование отключены от данной линии.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

Проверка правильности подключения электрической розетки

Подключите тестер к тестируемой электрической розетке. При правильном подключении горят два зеленых светодиода. Во всех остальных случаях подключение проводов ошибочное. Таблица ошибочных комбинаций приведена на следующей странице.

Таблица комбинаций

Состояние светодиода 1	Состояние светодиода 2	Состояние светодиода 3	Описание
не горит	зелёный	зелёный	Розетка подключена правильно
не горит	зелёный	не горит	Обрыв заземления
не горит	не горит	зелёный	Обрыв нуля
красный	зелёный	не горит	Неправильное подключение фазы/нуля
красный	не горит	зелёный	Неправильное подключение фазы/заземления
красный	зелёный	зелёный	Неправильное подключение фазы/нуля и обрыв нуля
не горит	не горит	не горит	Обрыв фазы

Проверка узо

Перед проведением проверки УЗО необходимо убедиться, что все провода правильно подключены к электрической розетке (на тестере горят два зеленых светодиода). Нажмите кнопку ТЕСТ УЗО. Если УЗО исправно, произойдет отключение электропитания.

В случае обнаружения неисправности

При возникновении неисправности (короткое замыкание, искрение, оплавление, возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения.

Сертификация

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Для получения сертификата соответствия на данный товар направляйте запрос на электронную почту certification@duwi.ru. Обязательно укажите в письме артикул товара и приложите фото.

Дата производства

Указана на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Утилизация и реализация

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Тестер не содержит опасных веществ. По окончании срока службы тестер рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

Көдеге жарату және сату

Өнімдер Ресей Федерациясы мен ЕАЭО аумағында бөлшек сауда дүкендері арқылы барлық тұтынушыларға еркін сатылады. Іске асыруға арнайы талаптар жоқ. Тестер құрамында қауіпті заттар жоқ. Тестердің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қоршаған ортаны қорғау мақсатында қайта өңдеуге жіберу ұсынылады ластанудан қоршаған орта.

Транспортировка и хранение

Транспортирование осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту продукции от повреждения и попадания влаги. Изделия должны храниться в помещении в транспортной упаковке при температуре +5 °С до +45 °С и относительной влажности не более 80%.

Гарантия

1 год с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации.

Гарантийный талон

Модель Артикул	Дата продажи	Место продажи	Подпись, штамп продавца

Тестер-индикатор правильного подключения розеток и УЗО 26009 7

RU

- Наименование продукции:** тестер-индикатор правильности подключения розеток и узо.
- Область применения:** в быту.
- Хранение:** хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** при возникновении неисправности, (короткое замыкание, искрение, оплавление, возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:** дата изготовления указана на корпусе изделия или на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления). Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 1 год.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация/Импортер: ООО ТД «Пан Электрик», 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 5, эт. 13, пом. 0В01_13. Телефон: +7 (495) 739-39-20.
- Свидетельство о приёмке:** продукция торговой марки düwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:** изделие, паспорт изделия, упаковка.

Сделано в Китае.

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza № 1988, Beisanhuan East Rd. Cixi, Ningbo, China.

Уполномоченная организация/Импортер: ООО ТД «Пан Электрик», 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 5, эт. 13, пом. 0В01_13. Телефон: +7 (495) 739-39-20.


rev-ritter.com

KZ

- Өнімнің атауы:** розеткалардың және RCD-лердің дұрыс қосылуының сынаушы көрсеткіші.
- Қолдану саласы:** күнделікті өмірде.
- Сақтау:** қаптамада сақтау, жабық көлікте тасымалдау, арнайы жоюды қажет етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану (пайдалану) қағидалары мен шарттары:** лақтырмаңыз, зақымданудан, сымға ылғал түсуден қорқаңыз.
- Өнімнің ақаулығы анықталған кезде қабылданатын шаралар туралы ақпарат:** ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу, ұшқын, Балқыма, жану және т.б.) электр қоректендіруді ажырату қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз.
- Өнімді дайындау айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:** дайындалған күні бұйымның корпусында немесе қаптамасында серияға сәйкес көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі Сан – дайындалған айы, екінші екі Сан – Шығарылған жылы). Қызмет мерзімі – 5 жыл. Кепілдік мерзімі – 1 жыл.
- Дайындаушының (үәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы және орналасқан жері, олармен байланысуға арналған ақпарат:**
Өндіруші: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, А ғимараты, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бейсанхуан Шығыс жолы, Циси, Нинбо, Қытай.
- Үәкілетті ұйым/Импорттаушы:** «Пан Электрик» СҰ ЖШҚ, 141402, Ресей, Мәскеу облысы, Химки қ., Ленинград к-сі, 39-иелік, 5-құр., 13-қаб, 0В01_13.
Қабылдау туралы күәлік: Düwi сауда маркасының өнімі Мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттамаға сәйкес дайындалған және қабылданған және пайдалануға жарамды деп танылған.
- Жиынтықтылығы:** өнім, өнім паспорты, қаптама.



Служба заботы о клиентах



Паспорт изделия

Технические характеристики / Техникалық сипаттамалары

Номинальное напряжение / Номиналды кернеу	230 В ~
Номинальная частота / Номиналды жиілік	50 Гц
Номинальный ток отключения УЗО / УЗО номиналды өшіру тогы	30 мА
Индикация правильности подключения розетки / Байланыстың дұрыстығын көрсету розеткалар	светодиодная / жарықдиодты
Время непрерывной работы / Үздіксіз жұмыс уақыты	не более 2-х минут
Диапазон рабочих температур / Жұмыс температурасының диапазоны	от -10 °C до +30 °C
Вес / Салмақ	56 г
Гарантийный срок / Кепілдік мерзімі	1 год / жыл

