



Logitech Z-3



Установка колонок Logitech" Z-3

Важно! В качестве меры предосторожности следует сначала установить систему, а затем подключать ее к источнику питания.

Перед тем как подсоединять кабели к сабвуферу, следует разместить две колонки-сателлита по обе стороны компьютера. Выбрав место для колонки, поверните их таким образом, чтобы звук был направлен на вас. Чтобы улучшить качество звучания, поставьте сабвуфер на пол под рабочим столом.

1. Убедитесь, что обеспечивается надлежащая вентиляция. Поместите пульт дистанционного управления под рукой.
2. Подключите DIN-разъем на кабеле от пульта дистанционного управления к сабвуферу, как показано на предыдущей странице. Перед тем как вставить разъем, тщательно проверьте, чтобы совпадали контакты.
3. А. Если подключается ПК:
 - Подключите зеленый входной аудиокабель от пульта дистанционного управления к выходному каналу компьютера для колонок.
- В. Если подключается игровая приставка (PlayStation, PlayStation 2, Xbox или GameCube):
 - Приобретите переходник для игровой приставки, продающийся во многих магазинах бытовой электроники.
 - Подключите зеленый разъем входного аудиокабеля к миниатюрному гнезду стереовыхода на переходнике игровой приставки.
 - Подключите красный и белый аудиокабели RCA игровой приставки к аудиопортам RCA на переходнике для игровых приставок.
4. Подключите шнур питания сабвуфера к электрической розетке.

Использование колонок Logitech" Z-3

Найдите эти элементы управления на пульте дистанционного управления:

Выключатель Power/Standby (Питание/Режим ожидания)

Переключает между включенным режимом и режимом ожидания.

Громкость системы

Регулировка громкости всей системы,

Разъем для подключения наушников

При использовании наушников с системой Z-3 колонки автоматически переключаются в режим для индивидуального прослушивания. Громкость наушников изменяется регулятором на пульте дистанционного управления.

Громкость сабвуфера

Регулятор на сабвуфере. Используйте для регулировки громкости сабвуфера (уровень басов).

Технические параметры

- Общая среднеквадратическая мощность: 40 Вт
 - Сабвуфер: среднеквадратическая мощность 23 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом, частоте 100 Гц и суммарном значении коэффициента нелинейных искажений 10%
 - Колонки: среднеквадратическая мощность 17 Вт (2 x 8,5 Вт) при сопротивлении нагрузки 3 Ом, частоте 1 кГц и суммарном значении коэффициента нелинейных искажений 10%
- Общая пиковая мощность: 80 Вт при суммарном значении коэффициента нелинейных искажений менее 10 %
- Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений для системы: менее 0,05% при отсутствии ограничений
- Отношение сигнала к шуму: > 92 дБ
- Частотный диапазон: 35 Гц -20 кГц
- Размеры излучателей: 5,1 см алюминиевые фазированные вставки мембран сателлитов, 20,3 см штампованные мембраны сабвуфера
- Размеры колонок:
 - Сателлиты: (В) 19,6 см x (Ш) 9,5 см x (Г) 79 см
 - Сабвуфер: (В) 22,8 см x (Ш) 22,8 см x (Г) 23,8 см

Ограниченная гарантия

Возмещение ущерба. Компания Logitech несет следующую ответственность |по усмотрению представителей Logitech а) ремонт или замена оборудования, б) возврат уплаченных денег при условии возврата этого оборудования вместе с копией товарного или кассового чека продавцу или по указанному компанией Logitech адресу. На любую замену данного оборудования будет распространяться гарантия на оставшийся гарантийный срок, но не менее чем на 30 (тридцать! Дней) Возмещение не предоставляется, если неполадки в работе оборудования возникли в результате внешнего повреждения, неправильной эксплуатации или использования не по назначению, любого неквалифицированного ремонта, модификации или разборки. Кроме того, в случае беспроводных устройств возмещение не предоставляется, если при эксплуатации устройств использовались типы батарей, не рекомендованные компанией Logitech По запросу Logitech необходимо подтвердить дату приобретения оборудования. предоставив датированный чек или квитанцию с указанием оборудования ОТКАЗ ОТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. ГАРАНТИИ, ЯВНО УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ LOGITECH И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ [НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТОЛЬКО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ! ОТКАЗ ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОСТИ. ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБОРУДОВАНИЮ, ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ. ДОКУМЕНТАЦИИ И ЛЮБЫМ ДРУГИМ МАТЕРИАЛАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ LOGITECH ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМИ А ТАКЖЕ ОТКАЗ ОТ КАКИХ-ЛИБО

ГАРАНТИЙ ОТСУТСТВИЯ ПОМЕХ ИЛИ ТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ. НИ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. НИ АГЕНТЫ ИЛИ СОТРУДНИКИ LOGITECH НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ВНОСИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ В ДАННУЮ ГАРАНТИЮ. Если действующее законодательство не допускает ограничений срока действия подразумеваемой гарантии, то указанное выше ограничение на вас не распространяется

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ LOGITECH ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СЛУЧАИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА ЗАМЕНУ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ. КОСВЕННЫЙ, ОПОСРЕДОВАННЫЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ. СВЯЗАННЫЙ КАКИМ-Р.ИБО ОБРАЗОМ С ПРОДАЖЕЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКОГО-ЛИБО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ LOGITECH ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ LOGITECH БЫЛИ ЗАРАНЕЕ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ LOGITECH И ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММЫ, ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННОЙ ЗА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГУ LOGITECH, КОТОРЫЕ ПОСЛУЖИЛИ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УКАЗАННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Если действующее законодательство не допускает отказа от ответственности или ограничения ответственности за косвенный или случайный ущерб, то указанное выше ограничение на вас не распространяется Указанные выше ограничения не распространяются «а те случаи и на ту степень нанесения ущерба здоровью, ответственность за которые установлена действующим законодательством

Как получать гарантийную поддержку. Прежде чем предъявлять претензии по гарантии, мы рекомендуем обратиться за помощью в раздел технической поддержки на веб-узле www.logitech.com. Обоснованные претензии по гарантии обычно принимаются к рассмотрению в течение двух лет гарантийного периода. Однако в некоторых странах гарантийный период может быть другим в зависимости от местного законодательства. Так. например, в Великобритании обоснованные претензии по гарантии принимаются к рассмотрению только в течение одного года.

© Logitech, 2003 Все права защищены. Logitech, эмблема Logitech и другие торговые знаки Logitech являются собственными зарегистрированными Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев Logitech не несет ответственности за руководство. В его содержание могут быть внесены изменения без предварительного уведомления