

Беспроводной геймпад CODE <red> Gripper Pro мультиплатформенный Модель GSG01BX Руководство пользователя	Описание продукта Беспроводной геймпад Gripper Pro от CODE<red> является универсальным контроллером для различных платформ, включая Nintendo Switch, PlayStation 4, смартфоны Android и iOS, а также ПК. Он поддерживает смартфоны высотой от 135 мм до 165 мм и имеет встроенный аккумулятор емкостью 350 мАч, который обеспечивает до 20 часов автономной работы. Геймпад также имеет подсветку кнопок и поставляется в комплекте с кейсом для хранения и переноски. Обзор геймпада	Технические характеристики Тип соединения: игровые консоли Nintendo Switch, PlayStation 3/4-беспроводное/проводное; смартфоны Android и iOS - беспроводное, ПК-беспроводное/проводное Дальность соединения: до 10 метров (в прямой видимости) Питание контроллера: встроенный Li-ion аккумулятор ёмкостью 300 мАч Ток заряда контроллера: 5В/500 мА Зарядный порт: Type C Комплект поставки Беспроводной контроллер - 1х, зарядный кабель USB A - Type C - 1х, руководство пользователя - 1х, защитный кейс - 1х. Зарядка геймпада Для зарядки геймпада подключите его к зарядному устройству с помощью кабеля, входящего в комплект поставки. В процессе зарядки LED индикатор на правой стороне геймпада будет медленно мигать. По окончании процесса зарядки геймпада LED-индикатор будет гореть постоянно. Включение Выключение геймпада Для включения геймпада нажмите кнопку «Домой». Для выключения геймпада нажмите и удерживайте кнопку «Домой» до тех пор, пока LED-индикатор не погаснет.	Подключение геймпада к смартфонам ANDROID Стандартный режим подключения: 1. Включите Bluetooth на своем смартфоне 2. На геймпаде, одновременно, зажмите и держите кнопки X + ДОМОЙ до тех, пор пока LED3 индикатор не начнет мигать. 3. На смартфоне, в списке доступных устройств выберите «Gripper PRO A» и нажмите подключить. 4. После успешного подключения LED3 индикатор будет гореть синим. Режим Shootingplus V3 1. Включите Bluetooth на своем смартфоне 2. На геймпаде, одновременно, зажмите и держите кнопки A + ДОМОЙ до тех, пор пока LED1 индикатор не начнет мигать. 3. На смартфоне, в списке доступных устройств выберите «Gripper PRO A» и нажмите подключить. 4. После успешного подключения LED1 индикатор будет гореть синим.
Подключение геймпада к смартфонам IOS iOS MFI режим подключения: 1. Включите Bluetooth на своем смартфоне 2. На геймпаде, одновременно, зажмите и держите кнопки B+ ДОМОЙ до тех, пор пока LED2 индикатор не начнет мигать. 3. На смартфоне, в списке доступных устройств выберите «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» и нажмите подключить. 4. После успешного подключения LED2 индикатор будет гореть зеленым. Игры с поддержкой режима MFI вы можете установить на свой смартфон с помощью приложения ShanWan MFI APP. Режим Shootingplus V3 1. Включите Bluetooth на своем смартфоне 2. На геймпаде, одновременно, зажмите и держите кнопки Y + ДОМОЙ до тех, пор пока LED4 индикатор не начнет мигать. 3. На смартфоне, в списке доступных устройств выберите «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» и нажмите подключить. 4. После успешного подключения LED4 индикатор будет гореть зеленым.	Подключение геймпада к консолям PS3 PS4 При первом подключении геймпада к консоли PS3 PS4 проделайте следующие шаги: 1. Включите вашу консоль PS3 PS4 2. При помощи кабеля USB A – Type C, подключите геймпад к консоли. 3. Нажмите кнопку «Домой» на геймпаде и выберите пользователя для геймпада. 4. По завершению процесса подключения индикаторы LED1 и LED2 будут гореть синим. Подключение геймпада к консолям Switch series Беспроводное подключение: 1. Включите вашу консоль 2. В меню консоли включите Bluetooth и зайдите в меню управления контроллерами. 3. На геймпаде одновременно нажмите и удерживайте кнопки RT + ДОМОЙ в течении 2 секунд, световые индикаторы LED2 и LED4 будут мигать. 4. Выберите геймпад в меню консоли. 5. После успешного подключения световые индикаторы LED2 и LED4 будут постоянно гореть зеленым. Проводное подключение: 1. Включите вашу консоль 2. В меню консоли выберите режим подключения PRO контроллера 3. При помощи кабеля соедините консоль и геймпад. 4. Нажмите любую кнопку на геймпаде для его синхронизации с консолью	Подключение геймпада к ПК Проводное подключение: 1. Подключите геймпад к ПК при помощи кабеля USB A – Type C. 2. Система автоматически установит необходимые драйвера. 3. Для переключения между режимами D-input и X-input удерживайте кнопку ДОМОЙ в течение 2 секунд. 4. После успешного подключения геймпада, световые индикаторы LED3 и LED4 будут гореть зеленым. Беспроводное подключение Bluetooth: Для беспроводного подключения доступен только режим X-input 1. На геймпаде, одновременно нажмите и удерживайте RB + ДОМОЙ, до тех пор, пока световые индикаторы LED1 и LED3 не начнут мигать. 2. На ПК в списке доступных для подключения Bluetooth устройств выберите «Xbox Wireless Controller» и нажмите подключить. 3. После успешного подключения световые индикаторы LED1 и LED3 будут постоянно гореть синим.	Меры предосторожности и правила утилизации: • Избегайте контакта геймпада с жидкостями, это может отразиться на его работоспособности или привести к выходу его из строя. • Храните геймпад в недоступном для детей месте. • Не разбирайте геймпад самостоятельно, в случае поломки обратитесь в специализированный сервисный центр. • Не подвергайте геймпад воздействию температуры, выходящей за рамки рабочего диапазона (от 0°C до +45°C), это может привести к существенному сокращению срока службы или поломке. • Во время зарядки не накрывайте геймпад и не оставляйте его без присмотра на длительное время. • Храните геймпад в чистом и сухом месте. • Не храните геймпад рядом с объектами, которые могут вызвать загрязнения или повреждения. • Для очистки геймпада используйте мягкую сухую ткань. ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-полимерную батарею, требующую специальную утилизацию. По окончании срока службы или в случае выхода устройства из строя не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Для утилизации устройства обратитесь в специализированную организацию. Произведено в КНР. Изготовитель: SHENZHEN E-BEST TECHNOLOGY CO., LTD, F2, B01 Taizhong Industrial, Ailian LongGang District. Shenzhen city, Guangdong Province. China/ШЕНЬЧЖЕНЬ Е-БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ КО.,ЛТД, Ф2, Б01 Тайчжоу Индастриал, Айлиан Лонганг Дистрикт. Шеньчжень сити, Гуангдонг пр., Китай. Импортер и организация уполномоченная: ООО "Менсор Групп", 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 88, эт/комн 5/№507. Гарантийный срок: 1 год с даты покупки. Срок службы: 2 года с даты покупки. Срок годности не ограничен (при соблюдении условий эксплуатации). Дата производства: сентябрь 2023. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".