

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Универсальная
Bluetooth-клавиатура

БК 300

Комплект поставки:

1. Беспроводная клавиатура
2. Кабель USB для зарядки от компьютера
3. Руководство пользователя
4. Гарантийный талон
5. Комплект ножек (4 шт.)

Спецификации

Характеристика	Значение
Версия Bluetooth	3.0
Рабочее расстояние	до 10 метров
Система модуляции	GFSK
Напряжение питания	1,8-3,6 В
Потребляемая мощность	< 2,0 мА
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0,3-0,5 мА
Потребляемая мощность в энергосберегающем режиме	< 25 мА
Потребляемая мощность во время зарядки	≥ 100 мА
Время работы в энергосберегающем режиме	100 дней
Время зарядки аккумулятора	4-5 часов
Мощность аккумулятора	280 мА
Время непрерывной работы	100 часов
Срок службы аккумулятора	3 года
Размеры аккумулятора	35x20x4 мм
Усилие нажатия	80 ± 10 г
Количество циклов нажатия	5 млн
Диапазон рабочих температур	-10 - +55 °C

Инструкция по подключению

Шаг 1: Переведите кнопку включения в позицию «ON». Индикатор состояния загорится на 4 секунды, затем погаснет.

Шаг 2: Нажмите кнопку «Connect», после чего индикатор «Bluetooth» начнет мигать. Теперь устройство готово к подключению.

Шаг 3: Включите и разблокируйте устройство, к которому Вы планируете подключить клавиатуру. Откройте меню настроек. Обратите внимание, что устройство должно быть оснащено модулем связи стандарта Bluetooth не ниже версии 3.0.

Шаг 4: В меню настроек найдите функцию «Подключение по Bluetooth». Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве и запустите поиск устройств, если это необходимо.

Шаг 5: Когда беспроводная клавиатура появится в списке найденных устройств, выберите её для соединения.

Шаг 6: Введите на клавиатуре код, появившийся на экране, и нажмите клавишу Enter. Теперь клавиатура подключена и готова к использованию.

Внимание! Производитель не несёт ответственности за несовместимость клавиатуры с Вашим устройством. Поэтому, перед использованием, убедитесь, что Ваше устройство поддерживает Bluetooth не ниже версии 3.0, и совместимо с данной клавиатурой. Клавиатура разработана для работы с мобильными устройствами Apple. Поддержка других устройств и систем ограничена.

Аккумулятор

Аккумулятор устройства может работать без подзарядки несколько недель. Для обеспечения максимальной длительности работы производитель рекомендует выключать клавиатуру, когда она не используется.

Зарядка

Шаг 1: Подключите кабель USB, входящий в комплект поставки, к разъёму microUSB на устройстве.

Шаг 2: Подключите кабель USB, входящий в комплект поставки, к компьютеру.

Шаг 3: Красный индикатор зарядки будет гореть до тех пор, пока не закончится зарядка устройства. По окончании процесса зарядки красный индикатор погаснет.

Энергосберегающий режим

После 15 минут бездействия клавиатура переходит в энергосберегающий режим. Для вывода клавиатуры из энергосберегающего режима нажмите любую клавишу на устройстве. Клавиатура снова перейдёт в рабочий режим через 3 секунды.

Меры предосторожности

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, источников теплового излучения, грубых и острых предметов, активных химических веществ, средств бытовой химии, а также горючих веществ и жидкостей. В работе с устройством не применяйте грубую силу и не ставьте на него тяжёлые предметы.

Очистка

Очистку устройства следует производить текстильными материалами, пропитанными водой, спиртом или спиртосодержащими дезинфицирующими веществами.

Устранение неполадок

Проблема	Возможные решения
Клавиатура не подключается	1. Убедитесь, что устройство включено. 2. Убедитесь, что устройство находится в радиусе действия приёмопередатчика Bluetooth. 3. Убедитесь, что аккумулятор заряжен. 4. Убедитесь, что на сопряжённом устройстве активирован Bluetooth. 5. Убедитесь, что беспроводная клавиатура определяет сопряжённое устройство. 6. Убедитесь, что устройство подключено к сопряжённому устройству.
Клавиатура не заряжается	1. Убедитесь, что кабель USB подключён к клавиатуре и источнику питания надлежащим образом. 2. Убедитесь в том, что источник питания работает.

Описание специальных кнопок

Для активации специальных функций используются комбинации клавиши Fn с кнопками, снабжёнными символами синего цвета.

Приложение Russian Keyboard

Для удобства подключения клавиатуры к Android-устройству, рекомендуем загрузить и установить из Play Market бесплатное приложение Russian Keyboard от автора GameWarrior (236 КБ).

Для использования функций приложения, выполните следующие шаги перед подключением клавиатуры к устройству:

1) В меню [Настройки > Язык и текст (ввод)] выбрать и активировать пункт «Russian Keyboard», а во вкладке «Переключение раскладки» выбрать удобное сочетание клавиш для переключения языка на клавиатуре.

2) В меню [Настройки > Russian Keyboard > Аппаратная клавиатура > Настройка раскладки] выбрать пункт «External Keyboard RU».

3) В меню [Настройки > Язык и текст (ввод) > По умолчанию] выбрать пункт «Russian Keyboard». Это окошко также можно вызвать через любое поле ввода текста долгим нажатием на поле или на значке переключения раскладки программной клавиатуры.

Теперь клавиатуру можно подключить к устройству.