

QUMO

Беспроводная Стерео Bluetooth-гарнитура QUMO QUINTA



Quinta

Руководство пользователя

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя и обращайтесь к данному руководству для помощи в использовании гарнитуры.

- Соблюдайте разумно время прослушивания и громкость звука.
- В потенциально опасных ситуациях принимайте меры предосторожности или приостановите использование.
- При управлении транспортным средством следует избегать использования устройства для прослушивания музыки и разговора по телефону.
- Держите устройство и комплектующие к нему в недоступном для детей месте, чтобы избежать опасные ситуации, вызванные ненадлежащим использованием устройства.
- Избегайте ситуаций попадания воды в гарнитуру, способных вызвать ухудшение потребительских свойств устройства, во время проведения процедуры ухода на ним.
- Прекратите использование гарнитуры, если вы чувствуете очевидный дискомфорт, раздражение или любые иные побочные реакции.
- Гарнитура должна храниться при температуре не ниже -15°C (5°F) и не выше 55°C (131°F), нарушение данного условия может привести к сокращению срока пользования гарнитурой или аккумулятора.

...1...

ОБЩИЙ ВИД

Благодарим Вас за покупку беспроводной Bluetooth-гарнитуры QUMO Quinta. Беспроводная технология Bluetooth подарит наслаждение любимой музыкой и общением «без проводов». Вынесенный на кабель блок управления позволяет управлять функциями смены треков и регулировки громкости, компактные размеры и внутреннее исполнение наушников делают гарнитуру Quinta легкой и компактной.



ОПИСАНИЕ:

1. Беспроводная Стерео Bluetooth-гарнитура V4.0/ Эргономичные внутриканальные наушники со встроенным микрофоном/ Подарочная упаковка/ В двух цветах: Черный/ Белый

...2...

2. Поддерживаемые профили: A2DP (беспроводное воспроизведение стереозвuka по каналу Bluetooth); AVRCP (дистанционное управление передатчиком); HSP (передача стереозвuka между гарнитурой и телефоном); HFP (передача моно звука между гарнитурой и телефоном).
3. Micro-USB разъем для подзарядки

Комплект поставки:

Гарнитура QUMO QUINTA
USB – кабель для подзарядки
Руководство пользователя
Гарантийная карта

АККУМУЛЯТОР И ПОДЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ

Внимание:

Пожалуйста убедитесь, что используете оригинальный кабель для подзарядки устройства, в противном случае это может привести к повреждению гарнитуры. Напряжение зарядного устройства должно быть 5В, сила тока от 100 мА (5V/100mA).

Подзарядка:

Источником питания для гарнитуры служит встроенный заряжаемый литий - полимерный аккумулятор. Для предупреждения повреждения устройства, пожалуйста не извлекайте аккумулятор.

1. Перед началом зарядки убедитесь, что гарнитура выключена.
2. Для подзарядки гарнитуры подключите кабель – USB (входит в комплект поставки) в разъем гарнитуры с одной стороны и к зарядному устройству с другой стороны.
3. Время зарядки занимает около 1,5 - 2 часа. Во время подзарядки индикатор будет гореть красным цветом, а по окончании подзарядки продолжит гореть голубой цвет, а красный автоматически погаснет.

...3...

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Режим сопряжения

Для сопряжения нажмите и удерживайте Универсальную кнопку до тех пор, пока индикаторы состояния не начнут поочередно мигать красным и голубым цветом.

Переподключение гарнитуры

Нажмите и удерживайте Универсальную кнопку до тех пор, пока индикатор состояния не загорит голубым цветом.

Включение гарнитуры

Нажмите и удерживайте около пяти секунд кнопку. Вначале индикатор загорится красным цветом, а затем начнет мигать голубым цветом - гарнитура включена.

Отключение гарнитуры

Во включенном состоянии нажмите и удерживайте около пяти секунд клавишу. Красный индикатор мигнет и погаснет - гарнитура отключится.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Сопряжение с мобильным телефоном

1. Соблюдайте дистанцию не превышающую 1 м. Чем ближе, тем лучше.
2. Для сопряжения нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока индикаторы состояния не начнут поочередно мигать красным и голубым цветом. Ваша гарнитура находится в режиме сопряжения и будет отображаться автоматически на устройствах с активной функцией Bluetooth.

...4...

3. Активируйте функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве. В режиме поиска гарнитура отобразится на вашем устройстве как Qumo Quinta.
4. Подтвердите сопряжение с гарнитурой на устройстве. Если для подтверждения сопряжения потребуется набрать код (для устройств с версией Bluetooth ниже V2.1), наберите код «0000»(четыре нуля) и подтвердите сопряжение. Как правило, если в течение 120 секунд сопряжение не будет произведено, гарнитура отключится автоматически, когда погаснет или замигает голубой индикатор. В таком случае, пожалуйста, повторите операции 1-4.

Сопряжение гарнитуры с двумя мобильными телефонами:

1. Соблюдайте дистанцию не превышающую 1 м. Чем ближе, тем лучше.
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме сопряжения, индикаторы состояния поочередно мигают красным и голубым цветом. Активируйте функцию Bluetooth на вашем мобильном телефоне №1 и сопрягите гарнитуру с ним.
3. Отключите функцию Bluetooth на вашем телефоне №1, а так же выключите гарнитуру.
4. Включите гарнитуру и убедитесь, что она находится в режиме сопряжения. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне №2 и соедините его с гарнитурой.
5. Включите ваш мобильный телефон №1 и соедините его с сопряженной гарнитурой. Таким образом гарнитура будет сопряжена с двумя мобильными телефонами одновременно.

...5...

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Отключение гарнитуры от мобильного телефона:

- Выключите гарнитуру
- Или выключите функцию Bluetooth на мобильном устройстве
- Или установите дистанцию более 20 метром между мобильным устройством и гарнитурой

Восстановление сопряжения с мобильным телефоном:

- Соблюдайте дистанцию не превышающую 1 м. Чем ближе, тем лучше.
- Убедитесь, что устройство находится в режиме сопряжения, индикатор состояния мигает голубым цветом.
- Включите функцию поиска Bluetooth на вашем телефоне или другом устройстве, которое должно быть сопряжено с гарнитурой. Затем гарнитура автоматически восстановит сопряжение с мобильным устройством.

Ответ на входящий звонок:

- При получении сигнала, извещающего о входящем вызове, нажмите Универсальную кнопку и ответьте на вызов. Либо используйте ваш мобильный телефон.

Завершение телефонного звонка:

- Нажмите кнопку во время телефонного звонка, и разговор будет завершен.

Отклонить вызов:

- Нажмите Универсальную кнопку и удерживайте 2 секунды. Можно так же отклонить вызов с мобильного телефона, нажав кнопку завершения разговора.

...6...

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Голосовой набор (пожалуйста, убедитесь, что ваш телефон поддерживает данную функцию):

Зажмите Универсальную кнопку в течение 2 секунд, после чего ваш телефон войдет в режим голосового набора.

Голосовое управление:

Гарнитура предложит “YES или NO” во время входящего вызова. Скажите “ YES” для ответа, либо “NO”, если хотите отклонить вызов.

Набор последнего номера:

Нажмите дважды Универсальную кнопку для набора последнего вызова.

Переключение голосом (английский):

Убедитесь, что телефон находится в режиме сопряжения. Зажмите Универсальную кнопку и Кнопку (-) одновременно для активации функции.

Трехсторонний звонок (пожалуйста, убедитесь, что ваш телефон поддерживает данную функцию):

- Когда телефон №1 находится в режиме разговора, и поступает входящий вызов с телефона №2; нажмите Универсальную кнопку 1 раз. И вы сможете принять вызов с мобильного телефона №2, а разговор с мобильным телефоном 2 будет закончен.
- Когда телефон №1 находится в режиме разговора, и поступает входящий вызов с телефона №2; нажмите Универсальную кнопку на 2 секунды. Вы сможете принять вызов мобильного телефона №2, и продолжить разговор с мобильным телефоном №1.
- Когда мобильный телефон №2 находится в режиме разговора; зажмите Универсальную кнопку на 2 секунды. Гарнитура переключится назад на мобильный телефон №1.

...7...

- Когда мобильный телефон №2 находится в режиме разговора и мобильный №1 the mobile phone 1 is reserved. Нажмите Универсальную кнопку 1 раз, вы можете ответить на вызов с мобильного телефона №1, и разговор по мобильному телефону №2 будет закончен.

Прослушивание музыки:

Play/Pause: После сопряжения нажмите кнопку для воспроизведения музыки в каком режиме находится гарнитура устройства. Повторное нажатие – пауза.

Громкость/ Выбор трека:

1. Быстрое нажатие на кнопку «+» - переход к следующей композиции. Быстрое нажатие в области « - » - переход к предыдущей композиции.
2. Нажав и удерживая кнопки «+» или «-», вы можете увеличить или уменьшить уровень громкости.

FAQ

- Гарнитура не сопрягается с мобильным телефоном. Пожалуйста, проверьте, в каком режиме находится гарнитура – сопряжения или переключения, проверьте функцию поиска Bluetooth на вашем телефоне.
- Гарнитура не может быть включена. Пожалуйста проверьте заряд аккумулятора гарнитуры.
- Могу ли я поменять аккумулятор гарнитуры? Нет, в устройстве использован встроенный заряжаемый литиевый полимерный аккумулятор, который нельзя извлечь.
- Могу ли я использовать устройство во время управления транспортным средством? При управлении транспортным средством следует избегать использования устройства для прослушивания музыки и разговора по телефону.
- Произошло разъединение гарнитуры с телефоном в пределах расстояния действия – 10 м. Проверьте, пожалуйста, наличие металлических или иных предметов в относительной близости с устройством,

...8...

которое может помешать подключению по Bluetooth, так как Bluetooth – это технология радиосвязи, чувствительная к препятствиям между гарнитурой и подключенным устройством.

- Не слышен звук с компьютера или мобильного телефона.

Пожалуйста, проверьте, выходящий канал компьютера должен быть Bluetooth Audio Device, а функция Bluetooth вашего компьютера должна поддерживать профиль A2DP. И пожалуйста проверьте громкость у всех сопрягаемых устройств.

- Невозможно использовать гарнитуру для управления громкостью или выбора треков с Приложения на вашем мобильном телефоне.

Настройки программного обеспечения приложения могут поддерживать такие его функции, которыми нельзя управлять с помощью гарнитуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версия Bluetooth: 4.0
Поддерживаемые профили: A2DP (беспроводное воспроизведение стереозвuka по каналу Bluetooth); AVRCP (дистанционное управление передатчиком); HSP (передача стереозвuka между гарнитурой и телефоном); HFP (передача моно звука между гарнитурой и телефоном).
Диапазон частот: 2.4-2.48 ГГц
Расстояние беспроводной передачи: до 10 м (свободное пространство)
Время ожидания: до 180 ч
Время разговора: до 5 ч
Время воспроизведения музыки: до 5 ч
Источник питания: Встроенный заряжаемый литиевый полимерный аккумулятор 3.6В (80 мАч)
Время зарядки аккумулятора: около 2 ч
Частотный отклик: 20 Гц – 20 кГц
Сила тока в режиме ожидания: ≤ 0.5 мА
Рабочая сила тока: ≤ 18 мА
Размеры: 620 x 12 x 9 мм
Вес: 15 г.
Разъем для подзарядки: Micro-USB
Микрофон: всенаправленный, 100-10000Гц; ОСШ≥60дБ
Наушники: φ10 16Ω