


ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием внимательно прочитайте правила безопасности и использования

1

Как зарядить внешний АКБ

Зарядите АКБ с помощью кабеля TYPE-C - USB и зарядного устройства




ВАЖНО:
Зарядное устройство в комплект не входит

2

Индикация уровня заряда



Индикация заряда в %



Эффективная емкость

Эффективная емкость внешнего аккумулятора ниже емкости аккумуляторных элементов внешнего АКБ, по причине преобразования напряжения 3.7В элементов питания в 5В/9В/12В напряжение USB-выходов.

Емкость внешнего аккумулятора, мАч	Эффективная Емкость, мАч
10 000	6 500
20 000	13 000

3


Сколько времени заряжать АКБ

Время заряда внешних аккумуляторов серии PD

1 PB 1018PD 2 PB 2018PD

зарядными устройствами различной мощности:

1A, 2A, Quick Charge/Power Delivery



1	10 часов	5 часов	3.5 часов
2	20 часов	10 часов	7 часов


ВАЖНО:
Не рекомендуется заряжать внешний аккумулятор от USB-порта компьютера или ноутбука.

4

5

Заряд ANDROID смартфона с функцией Быстрого Заряда

Заряжайте смартфон от любого USB-порта или TYPE-C.



Заряд iPhone 8/8Plus/X в режиме Быстрого Заряда

Заряжайте iPhone с помощью кабеля TYPE-C - Lightning

ВАЖНО:
для Быстрой Зарядки iPhone кабель TYPE-C - Lightning приобретается дополнительно



Заряжать iPhone можно и от любого USB-порта, в обычном режиме 5В

6

Заряд двух смартфонов

Заряжайте два смартфона одновременно. В этом режиме внешний АКБ не поддерживает Быстрый Заряд и заряжает в режиме 5В.

Сквозной Заряд

функция «Сквозной Заряд»
Внешний АКБ заряжается сам и заряжает смартфон/планшет.

Меры предосторожности

При подключении к внешнему АКБ нескольких устройств (например: планшета и смартфона) высокая мощность заряда ведет к нагреву внешнего АКБ.

- соблюдайте температурный режим.
- не накрывайте АКБ, чтобы он мог охлаждаться.
- не оставляйте АКБ под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками отопления.
- не рекомендуется оставлять АКБ на длительное время при температуре ниже -20 C°.
- перегрев и переохлаждение снижают его ресурс.
- не оставляйте АКБ полностью разряженным на длительное время, аккумулятор со временем само-разряжается. Оптимальный уровень заряда для длительного хранения составляет около 50%.
- Если есть подозрение, что аккумуляторные элементы АКБ повреждены - немедленно прекратите эксплуатацию.