

Как зарядить внешний АКБ 2 способа заряда

1 Через Type-C вход внешнего АКБ

а) зарядным устройством 5В/2А, 5В/3А время полного заряда составит приблизительно 8 часов

б) или зарядным устройством с быстрой зарядкой 9В/2А (Quick Charge, Power Delivery с режимом 9В/2А, Samsung AFC, Huawei-Honor FCP) время полного заряда составит приблизительно 5 часов



USB Type-C



10DQi/10DQi Pro
(с док-станцией WDS-10DQi)

ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием внимательно прочитайте правила безопасности и использования



ВАЖНО:

Зарядное устройство в комплект не входит

2 Через док-станцию внешнего АКБ

установите внешний аккумулятор контактами вниз (как показано на рисунке). Выбор зарядного устройства и время заряда, полностью идентичны варианту 1



Индикация уровня заряда и индикация Qi режима беспроводной зарядки

4 белых светодиода показывают уровень заряда внешнего аккумулятора и статус его заряда.

Дополнительный светодиод имеет два режима индикации:

а) зеленый - внешний аккумулятор находится в режиме ожидания Qi устройства
б) синий - режим беспроводной Qi зарядки активен



«Эффективная емкость»

Эффективная емкость внешнего аккумулятора меньше емкости аккумуляторных элементов внешнего АКБ, по причине преобразования напряжения 3,7В элементов питания в 5В/9В/12В напряжение USB-выходов

Емкость внешнего аккумулятора, мАч, 3.7В	Эффективная Емкость, мАч (5В/1А)
10 000	6 500

Заряд ANDROID смартфона с функцией Быстрого Заряда USB кабелем

Заряжайте смартфон от QC-порта или TYPE-C. Оба порта поддерживают быструю зарядку



Заряд iPhone 8/8Plus/X/XS XS Max/XR в режиме Быстрого Заряда

Заряжайте iPhone быстро с помощью кабеля Lightning – TYPE-C (приобретается дополнительно)



Заряд iPhone в регулярном 5В/2А режиме

Быстрый заряд Type-C вход/выход 18Вт

Беспроводная зарядка смартфона

Положите смартфон (с поддержкой беспроводной зарядки) на внешний аккумулятор на сторону с силиконовым кольцом и надписью Qi внутри кольца. Нажмите кнопку Qi START, примерно через 3 сек начнется зарядка смартфона.

В случае, если беспроводная зарядка не запустилась (после нажатия кнопки Qi START), перемещайте смартфон в разные стороны, чтобы найти правильное положение. Qi излучатель внешнего аккумулятора **должен совпадать** с Qi приемником в смартфоне.

Максимальная мощность заряда в беспроводном режиме составляет 10Вт. Если осуществляется зарядка смартфона USB кабелем,

Qi зарядка отключается


WDS-10DQi

PRO док-станция приобретается дополнительно



USB выход 5В/2А для заряда носимой электроники

Дополнительная 10Вт Qi зарядка для заряда второго смартфона или наушников



Адаптер питания 36Вт (9В/4А), размер разъема 3,5мм x 1,35мм уже в комплекте

Заряд двух смартфонов беспроводной зарядкой



Заряд TWS наушников и смартфона беспроводной зарядкой



Меры предосторожности

При подключении к внешнему АКБ нескольких устройств (например: планшета и смартфона) высокая мощность заряда ведет к нагреву внешнего АКБ.

- соблюдайте температурный режим,
- не накрывайте АКБ, чтобы он мог охлаждаться,
- не оставляйте АКБ под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками отопления,
- не рекомендуется оставлять АКБ на длительное время при температуре ниже -20°C.
- перегрев и переохлаждение снижают его ресурс.
- не оставляйте АКБ полностью разряженным на длительное время, аккумулятор со временем само-разряжается. Оптимальный уровень заряда для длительного хранения составляет около 50%.
- Если есть подозрение, что аккумуляторные элементы АКБ повреждены - немедленно прекратите эксплуатацию.