



БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЮНИКО



Модель: TWS2UNC

Руководство пользователя

Технические характеристики

Тип	Умное носимое Bluetooth-устройство
Наименование устройства при поиске Bluetooth	UNICO TWS
Версия Bluetooth	Bluetooth 5.0
Протокол Bluetooth	HFP, A2DP, HSP, AVRCP
Система звуковых каналов	Моно Стерео
Метод шумоподавления	Интеллектуальное шумоподавление
Рабочее напряжение	3,7 В
Рабочий ток	10 мА
Напряжение зарядки	DC 5 В
Ток зарядки	20 ~ 30 мА
Емкость аккумулятора наушников	30 мА
Время зарядки	≈1,5 ч

Диапазон частот	2.400 ~ 2.480 ГГц
Эффективное расстояние	> 10м

Параметры звукового сигнала

Чувствительность	92 ± 3 дБ
Импеданс	16 Ом ±
Выходная мощность	2 мВт (номинальная), 5 мВт (максимальная)

Параметры микрофона

Чувствительность	± 42 дБ
Импеданс	≤200 Ом

Рабочие параметры зарядного устройства для наушников

Емкость аккумулятора	300 мА
Входное напряжение	DC 5V
Входной ток	150 мА
Выходное напряжение	5 В постоянного тока

Выходной ток	60 мА
Время зарядки	1.5ч
Время зарядки и разрядки	≈2,5 раза
Статический ток в режиме ожидания	2μA
Защита от перезарядки Напряжение аккумулятора	> 4,2 В стоп 5 В Выход
Напряжение аккумуляторной батареи	< 3,3 В стоп 5 В Выход

Параметры беспроводной зарядки зарядного устройства для наушников

Входное напряжение	DC 5V
Ток зарядки	250 мА
Эффективность зарядки	> 70%
Время зарядки	≈2 ч
Защита от перегрузки по току	Номинальная мощность 2 Вт, макс. вх. ток 600 мА
Напряжение АКБ после зарядки	< 4,2 В

Характеристики продукта

1. Стерео Bluetooth

Поддерживает подключение устройств Bluetooth и воспроизведение музыки в моно стерео

2. Звонок через Bluetooth

Поддерживает соединение Bluetooth для вызовов высокой четкости, интеллектуальное шумоподавление.

3. Автоматическое подключение

Если устройство было подключено ранее, автоматически подключается Bluetooth после запуска

4. Совместимость

Совместимость с большинством устройств Bluetooth

Инструкция по использованию

- Для подключения откройте поиск Bluetooth мобильного устройства, найдите Unico tws, нажмите «Подключить».
- После подключения наушников к мобильному телефону управляйте ими следующим образом:

Левый наушник		
Операция	Режим прослушивания музыки	Режим разговора
Нажатие	Пауза/ проигрывание	Ответ/ отклонение вызова
Двойное нажатие	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости
Нажатие и удержание	Вызов Сири	-
Тройное нажатие	Предыдущая запись	-

Правый наушник		
Операция	Режим прослушивания музыки	Режим разговора
Нажатие	Пауза/ проигрывание	Ответ/ отклонение вызова
Двойное нажатие	Увеличение громкости	Увеличение громкости
Нажатие и удержание	Вызов Сири	-

Тройное Нажатие	Следующая запись	-
-----------------	------------------	---

3. Если наушники не были успешно сопряжены, заводские настройки будут восстановлены при нажатии в течение 9 секунд и удерживании кнопки, а зеленый индикатор будет непрерывно мигать после звукового сигнала для входа в состояние повторного сопряжения. После успешного сопряжения индикатор больше не будет мигать.

4. В следующей таблице описывается состояние отображения светового индикатора гарнитуры Bluetooth:

Положите наушники в зарядный кейс	Индикатор горит красным светом идет заряд
Вытащите наушники из зарядного кейса	Индикатор мигает, предлагая установить связь с устройством Bluetooth, при подключении индикация пропадает
Низкий заряд аккумулятора наушников	Сигнал низкого заряда батареи, каждые пол-минуты

5. Состояние Описание светового индикатора зарядного устройства

1. Откройте / закройте крышку, и экран дисплея автоматически выключится и отобразит текущую мощность на 5 секунд
2. Вставьте зарядный адаптер, кейс будет отображать текущую мощность. Он автоматически выключится через 5 секунд после заполнения. После отключения адаптера он отобразит текущую мощность 5 секунд и выключится
3. После того, как наушники вставлены, отображается текущая мощность и гаснет через 5 секунд

Меры предосторожности

- Вынимая шнур питания из розетки, обязательно держитесь за вилку.
- Не используйте наушники возле медицинского оборудования, автоматических дверей или пожарных сигнализаций. Сигналы, передаваемые через наушники, могут мешать работе этих устройств.
- Если вы не используете устройство в течение длительного времени, сначала зарядите аккумулятор.
- Не оставляйте устройство во влажное или дождливое место.

5. Не бросайте аккумуляторную батарею в огонь и не нагревайте батарею

Комплект поставки:

- зарядный кейс
- беспроводные наушники
- зарядный кабель
- набор амбушюр (3шт)
- инструкция

Производитель: Экселент груп (ХК) Ко.

Лимитед

Адрес производителя: рм 1702, 17/Ф, Сино Центр 582-592, Натан роуд, Монкок, Коулун, Гонконг

Импортер: ООО «ДЕФАКТО»

Адрес импортера : 115114, Россия, город Москва, улица Кожевническая, дом 16, строение 4, помещение №16
info@defacto-group.ru



TWS EARPHONES WITH TOUCH CONTROL UNIC



Model: TWS2UNC

User manual

Specifications

Type	Smart wearable Bluetooth device
Devise bluetooth name	UNICO TWS
Bluetooth version	Bluetooth 5.0
Bluetooth protocol	HFP, A2DP, HSP, AVRCP
Sound Channel system	Mono Stereo
Noise reduction method	Intelligent Noise reduction
Operating voltage	3.7 V
Working current	10 mA
Charging voltage	DC 5 V
Charging current	20~30 mA
Battery capacity	30 mA
Charging time	≈1.5h
Frequency range	2.400 ~ 2.480 GHz
Effective distance	> 10 m

Horn parameters

Sensitivity	92±3dB
Impedance	16Ω±
Output power	2 mW (Rated) 5 mW (Maximum)

Microphone parameters

Sensitivity	± 42 dB
Impedance	≤200 Ω

Performance parameters of headphone charging bin

Battery capacity	300mA
Input voltage	DC 5V
Input current	150 mA
Output voltage	DC 5V
Output Current	60 mA
Charging time	1.5 h
Charge and discharge times	≈2,5 times
Static standby current	2uA

Overcharge Protection	Battery voltage > 4.2V stop 5V Output
Undervoltage protection	Battery voltage < 3.3V stop 5V Output

Wireless charging performance parameters of headphone charging bin

Input voltage	DC 5V
Charging current	250mA
Charging efficiency	>70%
Charging time	≈2h
Overcurrent protection	Rated power 2W, maximum input current 600mA
Battery voltage after charging	<4.2V

Product Features

1. Bluetooth stereo

Supports connecting Bluetooth devices and Mono Stereo music playback

2. Bluetooth call

Supports Bluetooth connection for high-

definition calls, intelligent noise reduction, and can clearly listen to calls.

3. Automatic connection

If it is connected, it can automatically connect to Bluetooth after starting up

4. Compatibility

Compatibility with most Bluetooth devices

Product instructions

1. Headphone out charging box automatically paired, open phone Bluetooth search Unico tws and Click Connect.

2. After the earphone is connected to the mobile phone, press the button to operate as follows:

Left ear		
Operation	Music mode	Call mode
Click	Pause/play	Answer/hang up
Double click	Volume reduction	Volume reduction
Press and hold	Siri	-
Three strikes	Last song	-

Right ear		
Operation	Music mode	Call mode
Click	Pause/play	Answer/hang up
Double click	Volume Plus	Volume Plus
Press and hold	Siri	-
Three strikes	Next song	-

3. If the two earphones are not successfully matched, the factory settings will be restored under the condition of pressing for 9s and hold, and the green light will flicker continuously after hearing the prompt sound to enter the re-matching state. After the pairing is successful, the indicator light will no longer flicker. Follow the first operation instruction.

4.The following table describes the display status of the Bluetooth headset indicator light.

Put headphones into the battery compartment	Charging red light on, fully charged for 5 seconds off
Take out the earphone battery compartment	The traffic light flickers, prompting the link to the Bluetooth device, and the link goes out successfully.

Earphone battery low power	Battery Low tone, once every half minute
----------------------------	--

5. Status Description of charging bin indicator light

1. Open/close the cover, and the display screen will automatically turn off after displaying the current power for 5 seconds
2. Insert the adapter, whether it is open or closed, it will always display the current power. It will automatically turn off 5 seconds after it is full. After unplugging the adapter, it will display the current power 5 seconds and turn off
3. After the earphone is put in, the current power is displayed and goes out after 5 seconds.

Precautions

1. Be sure to hold the plug when unplugging the power cord.

2. Do not use earphones near medical equipment, automatic doors or fire alarms. Signals sent by earphones may interfere with the operation of these devices.

3. If you do not use this machine for a long time, please charge the battery first.

4. Do not place the machine in a damp or rainy place.

5. Do not throw the rechargeable battery into the fire or heat the battery. Otherwise, the battery may heat up, catch fire and burst.

Delivery set:

- charging case
- wireless headphones
- charging cable
- set of ear pads (3 pcs)
- instructions

Manufacturer: EXCELLENT GROUP (HK) CO., LIMITED
Manufacturer's Address: RM 1702 17/F SINO CENTRE 582-592 NATHAN ROAD MONGKOK KOWLOON, HONGKONG

Importer: DEFAKTO LLC
Importer's address: 115114, Russia, Moscow, Kozhevnickeskaya street, 16, building 4, room 16
E-mail: info@defacto-group.ru